

Montageanleitung

Ihr Railpuck-Paket – bereit für den Einsatz

Vielen Dank für Ihre Bestellung. In diesem Paket finden Sie alles, was Sie für eine schnelle und sichere Installation des Railpuck benötigen.

Nachfolgend finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Inhalt des Pakets

- 1x Railpuck
- 1x Verbindungskabel
- 1x Leuchtenhalterung
- 6x Kabelbügel

Installationsschritte

1) Railpuck platzieren


Railpuck fest in den Schienensteg einklemmen. Die Halterung in die dafür vorgesehene Aussparung an der Armatur einsetzen und den unteren Teil der Halterung unter die Schiene drücken, bis diese richtig fest sitzt.

2) Stecker anschließen

Stecker auf beiden Seiten des Railpuck fest in die entsprechenden Buchsen stecken. Diese fest hineindrücken, bis die Verriegelung auf „geschlossenes Schloss“ steht.

3) Kabel montieren

Die Kabel mit etwas Spielraum verlegen, **also nicht straff ziehen**. Die mitgelieferten Kabelbügel verwenden, um diese ordentlich zu befestigen.



4) Überprüfen und testen

Überprüfen Sie alle Verbindungen. Ist alles fest? Wenn ja, Spannung einschalten und überprüfen, ob das Licht funktioniert.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe?

Wir finden gerne gemeinsam mit Ihnen eine Lösung.

RAILLIGHTING – LICHT AUF DEM RICHTIGEN WEG